Medidor de Rotación de Fase Modelo PR-1

El Modelo PR-1 Medidor de Rotación de Fase es un medidor compacto y robusto diseñado para identificar la secuencia en sistemas de trifásicos e identificar fases abiertas/desenergizado. El Modelo PR1 es ideal para la instalación de maquinarias de rotación o motores, y para comprobar la salida de generadores. Esta considerado EN61010, 600V CAT. III y protegido por fusible.

Características

- Rotación de Fases (ABC o BAC) indicadores LED
- Un LED encendido puede indicar una Fase Abierta (A, B, C) o
- Entradas protegidas por fusibles
- Caja con doble aislamiento
- Sondas de 5ft con código de color y pinzas del tipo cocodrilo
- Sondas permanentemente sujetas
- Fácil manejo
- Sin baterías
- EN 61010, 600V Cat. III

Aplicaciones

- Identificación de las secuencias de fases apropiadas
- Detectar la fase en un cable perdido
- Detectar una fase abierta o rota
- Determinar la conexión apropiada para una maquina de rotación
- Detecta circuitos con carga

El Modelo PR-1 identifica rápidamente la secuencia de la fase apropiada en un panel industrial.

Especificaciones

MODELO	PR-1
GENERAL	
Voltaje de Entrada	100 a 600VAC
Rango de Frecuencia	45 ta 70Hz
Indicación de Fase Vivo/ Abierto	A, B, C
Indicación de Rotación de Fase	ABC y BAC
Cables	Conexiones de 5 ft terminados en clips aislados del tipo cocodrilo
Fuente de Potencia	El circuito con el que se esta trabajando
Temperatura	32° a 104°F (0° a 40°C)
Humedad Relativa	0 a 80%
Dimensiones	4 x 3 x 1.25" (102 x 78 x 32mm)
Peso	4 oz (95g) approx.
Altitud	6000 pies (2000m)
SEGURIDAD	
eguridad	Doble aislamiento, EN 61010, 600V Cat. III, Grado de Polución 2

El Modelo PR-1 dispone de 3 cables de prueba de 5 ft codificadas por el código de colores y con puntas del tipo cocodrilo, una bolsa de mano y el manual del usuario.

Construcción

INFORMACIÓN DE PEDIDO	CATALOGO NO.
Medidor de Rotación de Fase Modelo PR-1	**Cat. #2121.06**
Tres cables de prueba de 5 ft codificadas por el código de colores y con puntas del tipo cocodrilo, una bolsa de mano y el manual del usuario.	

AEMC® INSTRUMENTS
CHAUVIN ARNOUX GROUP

Contactos

América del Sur, América Central, Mexico, Caríbe, Australia y Nueva Zelanda:

Chauvin Arnoux®, Inc.
d.b.a. AEMC® Instruments
15 Faraday Drive
Dover, NH 03820 USA
(978) 526-7667 • Fax (978) 526-7605
export@aemc.com
www.aemc.com

Servicio al Cliente – para hacer un pedido, obtener precio y envíos:
customerservice@aemc.com

Departamento de Ventas – para información de ventas en general:
sales@aemc.com

Servicio de Reparación y Calibración – para información en reparación y calibración, obtener manual del usuario:
repair@aemc.com

Soporte Técnico y aplicación de Producto – para soporte técnico y aplicación:
techinfo@aemc.com

Webmaster – para información referente a www.aemc.com:
webmaster@aemc.com

Estados Unidos y Canadá:

Chauvin Arnoux®, Inc.
d.b.a. AEMC® Instruments
200 Foxborough Blvd.
Foxborough, MA 02035 USA
(508) 698-2115 • Fax (508) 698-2118
www.aemc.com

Otros Países:

Chauvin Arnoux
190, rue Championnet
75876 Paris Cedex 18, France
33 1 44 85 45 28 • Fax 33 1 46 27 73 89
info@chauvin-arnoux.com
www.chauvin-arnoux.com